

di Stanghellini

Avvitatore angolare programmabile LXT® - DFL302FZ



Avvitatore angolare programmabile LXT® 14,4V, motore brushless, coppia di serraggio da 16,0 a 30,0 Nm con attacco 3/8" quadro. Ideale per la produzione o il lavoro in serie grazie all'alta precisione: approssimazione +/-10%. Controllo della velocità e il senso di rotazione sono programmabili mediante software tramite collegamento USB. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito senza batterie e caricabatterie.

DFL302FZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata

Specifiche di prodotto

- Piattaforma lxt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 14,4 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Velocità a vuoto: 70 - 230 min⁻¹
- Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico: 16,0 - 30,0 Nm
- Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza: ± 10%, CmK≥1.67





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini ≤ 70 dB(A)

- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, avvitatura senza impulsi: ≤ 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), avvitatura senza impulsi: 1,5 m/s²
- Peso con batteria: 2,0 - 2,3 kg
- Dimensioni prodotto: 520 x 74 x 98 mm
- BI motor: Sì

