

di Stanghellini

Avvitatore a pistola programmabile con a controllo di coppiaLXT ® 18V - DFT060FMZ

Avvitatore a pistola programmabile con a controllo di coppia con motore brushless 18V ad alte prestazioni con attacco 1/4" per lavori di installazione industriale. Solo corpo macchia, batterie e caricabatterie non inclusi.

DFT060FMZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Descrizione del prodotto:

Avvitatore a pistola con motore brushless 18V ad alte prestazioni con attacco 1/4" per lavori di installazione industriale. Dotato di impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Avviamento morbido e freno elettrico permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. Controllo automatico della velocità variabile 100 - 1.300 g/min per adattarsi alle esigenze dell'operatore. La funzione reverse permette di utilizzare la macchina sia per avvitatura e svitatura. Il LED permette di illuminare la zona di lavoro. Fornito senza batterie e caricabatterie.

Specifiche di prodotto

- Piattaforma Ixt: Sì



di Stanghellini

Batteria: 18 V
00 min⁻¹

- Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico: 1,5 - 6,5 Nm
- Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza: $\pm 10\%$, CmK ≥ 1.67
- Attacco guida: 1/4 "
- Livello pressione sonora: ≤ 70 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, avvitatura senza impulsi: $\leq 2,5$ m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), avvitatura senza impulsi: 1,5 m/s²
- Peso con batteria: 1,2 - 1,5 kg
- Dimensioni prodotto: 161 x 75 x 258 mm
- BI motor: Sì

