

di Stanghellini

Soffiatore Connector - UB001CZ



Alimentato da un adattatore che contiene fino 4 batterie 18V per una elevata autonomia, corpo macchina leggero ed ergonomico. La modalità Boost offre un volume d'aria massimo di 17,6 m³/min e una velocità dell'aria massima di 70 m/s. Selezione della velocità a velocità variabile tramite leva di blocco.

UB001CZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata

Descrizione del prodotto:

UB001C è un soffiatore brushless molto potente che garantisce un basso livello di rumorosità. È alimentato dallo Zaino adattatore PDC01 di Makita che garantisce una maggiore autonomia di funzionamento continuo. E' sufficiente collegare il cavo (1,1 m) dall'utensile allo zaino con quattro batterie cariche e iniziare a lavorare! Il controllo della velocità variabile tramite interruttore è dotato di leva Cruise control che consente di bloccare la potenza al livello desiderato. UB001C ha anche una modalità boost che offre una forza di soffiaggio fino a 20N e max. 17,6 m³/min di volume d'aria, che offre realmente un'elevata potenza per diverse applicazioni. L'utensile è anche progettato per essere altamente resistente all'acqua (Wetguard / IPX4), quindi anche in caso di pioggia il lavoro non si ferma.



di Stanghellini

- Velocità a vuoto: 0 - 21000 / 24000 min⁻¹
- Velocità aria max: 70 m/s
- Flusso aria max: 0 - 17,6 m³/min
- Livello potenza sonora: 91,4 dB(A)
- Livello pressione sonora: 83,4 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 2,5 dB(A)
- Peso con batteria: 9,6 - 11 kg
- Dimensioni prodotto: 960 - 1060 x 295 x 180 mm
- Tensione nominale della batteria: 36 V
- Forza di soffiaggio: 0 - 20,0 N
- Uso continuativo pdc1200: 90 / 60 min
- Livello vibrazione, funzionamento a vuoto: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), funzionamento a vuoto: 1,5 m/s²
- BI motor: Sì

