

## **Avvitatore a pistola a trasmissione dati con controllo di coppia meccanico - DFT041RZ**



Avvitatore a pistola a trasmissione dati con controllo di coppia meccanico con motore brushless 14,4V ad alte prestazioni per lavori di installazione industriale. Dotato di impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Controllo automatico della velocità fissa 800 g/min per un maggior controllo durante l'utilizzo dell'operatore. L'utensile si spegne automaticamente una volta raggiunta la coppia desiderata. Il LED permette di illuminare la zona di lavoro. Presenza di indicatore LED OK/KO per ogni serraggio con tracciamento di coppia per una maggior precisione. Fornito senza batterie e caricabatterie.

**DFT041RZ**



### **Descrizione completa**

Vantaggi per l'utente

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

### **Specifiche di prodotto**

- Piattaforma lxt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 14,4 V





[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)

**di Stanghellini**

giunto rigido / giunto elastico: 1,0 - 4,0 Nm

- Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza:  $\pm 10\%$ ,  $Cm/Cmk = 1.67$
- Attacco esagonale: 1/4"
- Livello pressione sonora:  $\leq 70$  dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, avvitatura senza impulsi:  $\leq 2,5$  m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), avvitatura senza impulsi: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Peso netto: 1,0 kg
- Peso con batteria: 1,3 kg
- Dimensioni prodotto: 191 x 72 x 266 mm

**Amac Stanghellini**

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: [shop@amacstanghellini.com](mailto:shop@amacstanghellini.com) - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)

