

di Stanghellini

Avvitatore ad impulsi a bagno d'olio LXT® - DTS141ZJ

Avvitatore ad impulso a bagno d'olio extra compatto (136mm) e leggero grazie all'unità olio e il motore brushless di nuova concezione. Ridotto livello di rumorosità e tre regolazioni di potenza. Fornito in valigetta MAKITA senza batterie e caricabatterie.

DTS141ZJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Descrizione del prodotto:

Avvitatore ad impulsi con ridotto livello di rumorosità. Tecnologia a bagno d'olio garantisce bassi livelli di rumore. Struttura leggera e compatta grazie al motore brushless e alla trasmissione compatta. Il motore brushless, grazie all'assenza delle spazzole funziona in modo più freddo ed efficiente per una maggiore durata, utilizzando in modo efficiente l'energia per adeguare la coppia e il numero di giri alle mutevoli esigenze dell'applicazione. Tecnologia di protezione estrema (XPT), progettata per garantire una maggiore resistenza alla polvere e all'acqua in condizioni avverse metereologiche. Comodo mandrino esagonale one-touch da 6,35 mm (1/4") per una rapida sostituzione dei bit.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion



di Stanghellini/ 2000 / 3200 min⁻¹

- Coppia avvitatura (max): 40 Nm
- Impulsi al minuto: 0 - 1400 / 2200 / 2700 min⁻¹
- Capacità di serraggio bullone standard: M5 - M8
- Attacco guida: 1/4 "
- Livello potenza sonora: 88 dB(A)
- Livello pressione sonora: 80 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, serraggio ad impulsi alla massima potenza: 7,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), serraggio ad impulsi alla massima potenza: 1,5 m/s²
- Dimensioni prodotto: 136 x 79 x 240 mm
- Peso con batteria: 1,2 - 1,6 kg

