

Avvitatore angolare programmabile LXT® - DFL125FZ



Avvitatore angolare programmabile LXT® 14,4V, motore brushless, coppia di serraggio da 5,0 a 12,0 Nm con attacco 3/8" quadro. Ideale per la produzione o il lavoro in serie grazie all'alta precisione: approssimazione +/-10%. Controllo della velocità e il senso di rotazione sono programmabili mediante software tramite collegamento USB. Fornito senza batterie e caricabatterie.

DFL125FZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Specifiche di prodotto

- Piattaforma lxt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 14,4 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Velocità a vuoto: 100 - 700 min⁻¹
- Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico: 5,0 - 12,0 Nm
- Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza: $\pm 10\%$, CmK ≥ 1.67





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini $\leq 70 \text{ dB(A)}$

- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, avvitatura senza impulsi: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), avvitatura senza impulsi: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Peso con batteria: 1,7 - 2,1 kg
- Dimensioni prodotto: 481 x 74 x 98 mm
- BI motor: Sì

