

di Stanghellini

Avvitatore a pistola coppia angolo con controllo di coppia elettronico LXT® - DFT120TMZ



Avvitatore a pistola coppia angolo con controllo di coppia elettronico con motore brushless 18V ad alte prestazioni con attacco 1/4" per lavori di installazione industriale. Dotato di impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Il range di coppia va da 4,0 a 12,0 Nm con precisione +/-10 con frizione regolabile in modo meccanico. Controllo automatico della velocità variabile 50 - 700 g/min per adattarsi alle esigenze dell'operatore. L'utensile si spegne automaticamente una volta raggiunta la coppia desiderata. La funzione reverse permette di utilizzare la macchina sia per avvitatura e svitatura. Il LED permette di illuminare la zona di lavoro.

DFT120TMZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Specifiche di prodotto

- Piattaforma Ixt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 18 V



di Stanghellini1 / li-ion)
min⁻¹

- Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico: 4,0 - 12,0 Nm
- Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza: $\pm 5\%$, Cm/Cmk ≥ 1.67
- Attacco guida: 1/4 "
- Livello pressione sonora: ≤ 70 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, avvitatura senza impulsi: $\leq 2,5$ m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), avvitatura senza impulsi: 1,5 m/s²
- Peso netto: 1,1 kg
- Peso con batteria: 1,4 - 1,8 kg
- Dimensioni prodotto: 206 x 75 x 263 mm
- BI motor: Sì

