

## Avvitatore angolare a velocità costante LXT® - DFL301FZ



Avvitatore angolare a velocità costante LXT® 14,4V, motore brushless, coppia di serraggio da 16,0 a 30,0 Nm con attacco 3/8" quadro. Ideale per la produzione o il lavoro in serie grazie all'alta precisione che garantisce, approssimazione +/-10%. L'indicatore LED mostra lo stato della batteria, della macchina e della connessione. Fornito senza batterie e caricabatterie.

### DFL301FZ



## Descrizione completa

### Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata

## Specifiche di prodotto

- Piattaforma lxt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 14,4 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Velocità a vuoto: 260 min<sup>-1</sup>
- Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico: 16,0 - 30,0 Nm
- Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza: ± 10%, CmK≥1.67
- Attacco quadro: 3/8 "
- Livello pressione sonora: ≤ 70 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, avvitatura senza impulsi: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>





[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)

**di Stanghellini**

ore k), avvitatura senza impulsi: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
0 kg

- Dimensioni prodotto: 477 x 72 x 98 mm
- BI motor: Sì

