

**di Stanghellini**

## Avvitatore angolare programmabile LXT® - **DFL651FZ/ANTIKB**

Avvitatore angolare programmabile LXT® 18V, motore brushless, coppia di serraggio da 25 a 65Nm con attacco 3/8" quadro. Questa chiave è dotata di un controllo di velocità programmabile, ideale per la produzione o il lavoro in serie grazie all'alta precisione che garantisce. Un LED indica lo stato OK e Not OK della connessione, la connessione da effettuare può essere programmata in 6 passi tra cui senso di rotazione, velocità e angolo di rotazione. Fornito senza batterie e caricabatterie.

## **DFL651FZ/ANTIKB**



### **Descrizione completa**

#### Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata

### **Specifiche di prodotto**

- Piattaforma Ixt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Velocità a vuoto: 80 - 200 min<sup>-1</sup>
- Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico: 25,0 - 65,0 Nm



## di Stanghellini

la misurazione della lunghezza:  $\pm 10\%$ ,  $CmK \geq 1.67$

- Livello pressione sonora:  $\leq 72$  dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, avvitatura senza impulsi:  $\leq 2,5$  m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), avvitatura senza impulsi: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Peso con batteria: 2,5 - 2,9 kg
- Dimensioni prodotto: 600 x 75 x 116 mm
- BI motor: Sì

