

di Stanghellini

Avvitatore angolare programmabile LXT® - **DFL083FZ**

Avvitatore angolare programmabile brushless 14,4V e attacco quadro da 3/8" per lavori di installazione industriale. Coppia di fissaggio 2,0 - 8,0 Nm. Fornito senza batterie e caricabatterie.

DFL083FZ



Descrizione completa

Descrizione del prodotto:

Chiave dinamometrica brushless da LXT® 14,4V e attacco quadro da 3/8" per lavori di installazione industriale. Il campo di fissaggio dell'utensile è di 2,0 – 8,0 Nm e la precisione è di +/- 10%. Spia e segnale acustico per lo stato di fissaggio. Regime motore regolabile: 100 – 700 g/min.

Specifiche di prodotto

- Piattaforma Ixt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 14,4 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Velocità a vuoto: 150 - 700 min⁻¹
- Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico: 2,0 - 8,0 Nm
- Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza: ± 10%, CmK≥1.67
- Attacco quadro: 3/8"
- Livello pressione sonora: ≤ 70 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, avvitatura senza impulsi: ≤ 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), avvitatura senza impulsi: 1,5 m/s²



a m a c
s.
a.
s.

di Stanghellini

- BI motor: Sì

1 kg
x 74 x 98 mm

shop.amacstanghellini.it

