

**di Stanghellini**

## Avvitatore a pistola programmabile con controllo di coppia meccanico - **DFT085FMZ**

Avvitatore a pistola programmabile con controllo di coppia meccanico con motore brushless 14,4V ad alte prestazioni con attacco 1/4" per lavori di installazione industriale. Dotato di impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Avviamento morbido e freno elettrico permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. Controllo automatico della velocità variabile 150 - 900 g/min per adattarsi alle esigenze dell'operatore. La funzione reverse permette di utilizzare la macchina sia per avvitatura e svitatura. Il LED permette di illuminare la zona di lavoro. Fornito senza batterie e caricabatterie.

### **DFT085FMZ**



### **Specifiche di prodotto**

- Piattaforma Ixt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 14,4 V
- Velocità a vuoto: 150 - 900 min<sup>-1</sup>
- Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico: 3,0 - 8,0 Nm
- Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza: ± 10%, CmK≥1.67
- Attacco guida: 1/4 "
- Livello pressione sonora: ≤ 70 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, avvitatura senza impulsi: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), avvitatura senza impulsi: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Peso con batteria: 1,3 - 1,8 kg
- Dimensioni prodotto: 190 x 72 x 237 mm
- BI motor: Sì

